

ATTACH 8 今後も展開予定!

第1弾

第2弾

第3弾



スミ打ちアタッチメント

アングルアタッチメント



圧着アタッチメント

ケーブルカッターアタッチメント



EZ1DD2用
キイレスチャックアタッチメント
※2023年2月発売予定

■仕様 EZ9HX502 (圧着アタッチメント)

対応機種(電圧/モード)	EZ1PD1(14.4Vと18V/強モード)				
取付角度	8方向(45度きざみ)				
公称出力	40kN				
圧着範囲 (ダイスの組合せ) (銅線用裸圧着端子およびスリーブ)	コネクタ(mm)	14	22	38	60
	オスダイス	14-38			60
	メスダイス	14-60			
本体寸法/質量	全長176×全幅63×全高68mm/1.6kg				
能力	CV線(14mm)	約310回			
	CV線(22mm)	約220回			
	CV線(38mm)	約105回			
	CV線(60mm)	約100回			

■仕様 EZ9HX503 (ケーブルカッターアタッチメント)

対応機種(電圧/モード)	EZ1PD1 (14.4Vと18V/強モード)、EZ1DD2 (14.4Vと18V/Lowモード)	
取付角度	8方向(45度きざみ)	
口径	φ19mm	
切断可能最小線径	φ0.6mm	
最大切断能力	CV・IV線100mm	
本体寸法/質量	全長210×全幅55×全高68mm/830g (刃収納時)	
能力 (EZ1PD1での値)	CV線(100mm)	約370本
	CV線(38mm)	約1,000本

圧着アタッチメント
EZ9HX502
POS 4549980717530
希望小売価格 **129,800円**(税抜)

ケーブルカッターアタッチメント
EZ9HX503
POS 4549980717547
希望小売価格 **59,800円**(税抜)

別売品

アルミケース
EZ9K05
POS 4549980717554
希望小売価格 **25,000円**(税抜)
W384 × D147 × H327 (mm)

オスダイス14-38
EZ9HX52F701
希望小売価格 **11,000円**(税抜)

オスダイス60
EZ9HX52F711
希望小売価格 **11,000円**(税抜)

替刃セット
EZ9HX53F701
希望小売価格 **17,000円**(税抜)

収納パターンが豊富 仕切りの位置を変えるだけで、収納レイアウトの変更が可能。作業内容に合わせて必要な電動工具やアタッチメントなどの収納ができます。

スタッキング機能がついているから重ねて置いても安心

落下防止用ストラップの通し穴付き
EZ9HX502、EZ9HX503に搭載

プロテクターを取り外してからアタッチメント装着
LEDライト上部の突起を持って取り外し

多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。

ATTACH 8

P series
EXENA

2023年2月発売予定
充電ドリルドライバー EZ1DD2 紹介動画

ATTACH 8 第二弾登場!
かつてない機動力で、結線作業はさらなる高みへ。

P series
EXENA

圧着アタッチメント EZ9HX502
ケーブルカッターアタッチメント EZ9HX503 紹介動画

Panasonic



ATTACH 8 第二弾登場!
かつてない機動力で、
結線作業はさらなる高みへ。

P series
EXENA

業界初！※1 アタッチメントを交換するだけで、 ビス締め・ケーブル切断・圧着作業をスムーズに。

※1 インパクトドライバー本体にワンタッチで固定できるケーブルカッターアタッチメント・圧着アタッチメント（国内電動工具メーカーにおいて 2022年11月1日現在 当社調べ）

ATTACH 8 8方向に取付可能

アタッチメント接続時、作業環境に応じて
8方向の角度に取付可能で、さまざまな
体勢での作業を快適にします。



対応表		電圧・モード	ケーブルカッター	圧着
		インパクトドライバー EZ1PD1	14.4V・強 18V・強	○ ○
		ドリルドライバー EZ1DD2※2	14.4V・Low 18V・Low	×※3 ×※3

※3 装着はできますが、圧力不足により適正に圧着できないため、使用できません。



※2 2023年2月発売予定

ビットを取り付け、ビス締め



ビス締めが完了したら、作業内容に応じて先端アタッチメントを交換。インパクトドライバー1台で、切断作業・圧着作業が可能。



カンタン取り替えで、切断作業



手軽に交換&CV線「100mm」まで切断が可能に

ワンタッチ着脱で、圧着作業



スムーズに取り替え&「14~60mm」ケーブルの圧着が可能に

電線サイズに合わせて、オスダイスを交換。



オスダイス



14~38mmに関しては、
90°回転させることで
対応サイズの変更が可能。



メスダイスは
14~60mm
全てに対応



圧着完了後、適正な圧着
力を示す赤色のカラー
ラインが表れているか
確認してください。

持ち運びがコンパクト

圧着アタッチメントと一緒に電動工具を同梱し、持ち運びが可能に。その他アタッチメントや電池パックなども収納できます。※CV60mmまでの圧着作業の場合




従来 圧着器とインパクトドライバーを別で準備




1つのケースで持ち運びが可能に

ケーブルカッターアタッチメント

EZ1PD1&EZ1DD2※2への装着で、切断作業をより軽快に



手工具で切断すると、手間と時間がかかる。



電動で切断でき、よりカンタン&作業効率もアップ。



正転で切断、逆転でリリース




最大切断能力




CV線 (単心)
100mm

圧着アタッチメント

EZ1PD1への装着で、圧着作業をより手軽に



手工具の場合、ケーブル14・22mmの本数が多いと圧着が大変。また、38・60mmだと、作業負荷が大きい。



電動で14~60mmケーブルの圧着が可能に。作業負担・施工時間を大幅に減らせる。



正転で圧着、逆転でリリース



圧着範囲

14~60mm²

装着後、ヘッドの回転が可能



約半回転



ヘッドが回転するため、上方からのケーブルに対する圧着作業でも手軽で簡単に。さまざまな体勢での作業を快適にします。